

FUNK-INNENSIRENE **SRAC-S1**

Die Installation der Funk-Innensirene SRAC-S1 geht schnell und unkompliziert - stecken Sie dazu einfach den integrierten Netzstecker in eine Standard-Steckdose. Der durchdringende Alarmton (95 dB), der im Ernstfall über Ihre SA Alarmzentrale ausgelöst wird, schreckt unerwünschte Besucher zuverlässig ab und sorgt für höchste Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Bei einem Stromausfall funktioniert die Funk-Innensirene zuverlässig im Batterie-Modus weiter.



Produktmerkmale:

- Zwei-Wege-Funksystem
- Wechselstrom betrieben
- Netzstecker für alle Standard-Steckdosen geeignet (für eine schnelle und einfache Installation)
- Wiederaufladbares Batterie-Backup
- Verschiedene Alarmtöne für Einbruchs-/Panikalarm oder Feuer-/Wasseralarm
- Signalisiert den Eingangs-/Ausgangscountdown und Modusänderungen im Sicherheitssystem
- Dient gleichzeitig als Z-Wave-Verstärker für die Heimautomation
- Kompatibel mit Z-Wave-Geräten anderer Hersteller und anderen Z-Wave Mesh-Netzwerken
- Anzeige für Stromausfall, Batteriewechsel und Signalübertragung
- Einfache Statusüberprüfung mit LED-Leuchten
- Nur zum Gebrauch in Innenräumen
- Entspricht den CE-Anforderungen

Spezifikationen:

- Batterie: 4 x 1,5V D Alkaline
- Batterielebensdauer: ca. 2,5 Jahre*
- Protokoll: Zigbee
- Funkfrequenz: 868 MHz FM
- Batterie-Backup-Zeit: 14 Stunden
- Sirenenlautstärke: 95 dB(A) bei 1 m Abstand
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +45°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85%, nicht kondensierend
- Maße: 95 x 63 x 83 mm

* Hinweis: Die Lebensdauer der Batterie ist auf der Grundlage von 1 Aktivierung pro Tag berechnet.