

# SMART HOME SZENARIO SCHALTER **SSW-S1**

Mit dem Smart Home Wandschalter können verschiedenste Funktionen beim Drücken der Tasten ausgelöst werden. Alle Smart Home Möglichkeiten des Systems der Q-Serie sind so auf Tastendruck verfügbar. Der Schalter ist per ZigBee mit dem System verbunden und kann flexibel montiert werden.



## Produktmerkmale:

- Einfach programmierbarer Smart Home Wandschalter
- Per Tastendruck Smart Home Szenarien auslösen
- Verbundene Geräte nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren
- Videoabend-, Lese- oder Schlafszenarios programmieren
- Per Internetportal alle gewünschten Funktionen einstellen
- Beleuchtete Tasten zur Bedienung auch bei Dunkelheit
- Optimale Empfindlichkeit der Tasten
- Keine Kabel dank Funk und Batteriebetrieb

## Spezifikationen:

- Kommunikations-Protokoll: ZigBee Pro Home Automation 1.2
- Frequenz: 2.4 GHz
- Batterie: 1,5V AA Alkaline
- Batterielebensdauer: ~4,5 Jahre
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Sirene mit 95dB bei 1 Meter Abstand
- Entspricht EN 14604
- Betriebstemperatur: -10°C to 45°C
- Luftfeuchtigkeit: Bis zu 85% nicht-kondensierend
- Maße: 84mm x 84mm x 18mm